



## Gigaset IP vartotojo vadovas

### 1. Registracija

1.1. Eikite į [www.peoplefone.lt](http://www.peoplefone.lt)

1.2. Prisiregistruokite

<input type="button" value="Registruotis"/>	<input type="text" value="El. pašto adresas"/>	<input type="text" value="Slaptažodis"/>	<input type="text" value="Pamiršote?"/>	<input type="button" value="Prisijungti"/>
---	--	--	---	--

1.3. Įveskite savo duomenis

1.4. Pasirinkite „Jūsų prietaisas“ arba „Siemens Gigaset (jei jį įsigijote)

Po registracijos Jums bus atsiųstas elektroninis panešimas su informacija apie Jūsų IP telefono konfigūraciją.

Jei laiško negausite, patikrinkite savo duomenis Peoplefone paskyros Profilyje arba susisieki su mumis [pagalba@peoplefone.lt](mailto:pagalba@peoplefone.lt)

### 2. Telefono konfigūracija

Pajungus stotelę prie maitinimo lizdo ir maršrutizatoriaus/modemo, galite pradėti telefono konfigūraciją:

#### Telefono meniu

#### Ką įvesti:

- > Nustatymai/Settings: OK
- > Telefonija/Telephony: OK
- > Pagalba/Assistant: OK
- > Sistemos PIN kodas/System-PIN: Įveskite 0000" ir OK  
Jei prašoma automatinio konfigūracijos kodo (auto configuration code), įveskite NO.
- > Pasirinkite šalį: Įveskite Lietuva/Lithuania ir OK
- > Pasirinkite tiekėją: Peoplefone ir OK
- > Autentifikacinis vardas: *XXXXX numeris =SIP vartotojo vardas*
- > Autentifikacinis slaptažodis: *XXXX numeris = SIP slaptažodis*

Konfigūracinius duomenis taip pat galite rasti prisijungę prie savo Peoplefone paskyros (Profilis-Prietaiso duomenys).

SIP vartotojo vardas = Autentifikacijos vardas; SIP slaptažodis = Autentifikacijos slaptažodis.

Ačiū, kad pasirinkote Peoplefone!

[pagalba@peoplefone.lt](mailto:pagalba@peoplefone.lt)